

Foutnummer	Welke bediening	Benaming fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E02-02	LIN bediening	Systeemintegriteit	Beschadigde LIN bediening	Vervang de LIN bediening
E02-03	FlexTouch	Bediening permanent aan	Water of etenswaren op de bediening	Maak de bediening schoon
			Toets defect	Vervang de bediening
	LIN bediening	Dubbele bediening (weerskante) defect	Knooppunt dubbele bediening beschadigd / defect	Check de LIN bus verbinding
E02-05	LIN bediening en FlexTouch	LIN bus geopend	Geen detectie of communicatie	Check de LIN bus verbinding of vervang de aansluitkabel
E02-06	LIN bediening	LIN bus botsing	Adres fout	Check knooppunt ID of de LIN bus aansluiting
			Jumper ontbreekt of staat op verkeerde positie	Controleer of Jumper aanwezig is, zet Jumper op JP2
E02-10	LIN bediening en FlexTouch	Onderbreking bedrading	Foutieve connectie tussen bediening en generator	Vervang de aansluitkabel
		ID fout	ID fout in de digitale bediening	Zet de generator uit en installeer de DIP schakelaar juist
E02-11	FlexTouch	Zelf diagnose fout	Zelf diagnose of software fout	Zet de generator uit en weer aan. Probleem niet opgelost; contact Handelmij Vermolen
E02-13	FlexTouch	Ongeldige configuratie	Het apparaat vind ongeldige configuratiegegevens	Contact Handelmij Vermolen
E02-14	LIN bediening en FlexTouch	Voedingsspanning	Geen inkomende / uitgaande voeding op bediening of kabelbreuk	Meet de LIN-aansluiting op generator door en de kabel (zie onder voor waardes).
		Kabelfout	Foutief aangesloten kabel.	Controleer of de juiste kabel gebruikt is.
E02-20	LIN bediening en FlexTouch	Compatible van de LIN versie	LIN versie is niet compatible	Contact Handelmij Vermolen

E02-φφ	LIN bediening	Onbekende fout	Onbekende fout gevonden	Contact Handelmij Vermolen
---------------	---------------	----------------	-------------------------	----------------------------

